




Montageanleitung: Tür für Elektronetze

Art.Nr.: 27402 + 27407

Universell einsetzbare und elektrifizierbare Tür.



Wählen Sie eine Stelle aus, an der die Tür eingebaut wird. Stellen Sie die Tür vor das Netz, um die Durchgangsbreite zu ermitteln. Schneiden Sie die passende Öffnung mit einem Seitenschneider o.ä. rechts und links der Tür aus.



Fädeln Sie die mitgelieferten Standpfähle zwischen die Maschengitter des Netzes. Das Netz wird anschließend durch Kabelbinder am Standpfahl, unten und oben, fixiert.



Die Standpfähle nach der Torbreite ausrichten und in den Boden drücken.



Die Tür mit den Scharnieren am Standpfahl befestigen.
Das beigelegte Erdkabel, rechts und links am Netzgitter befestigen.



Mit einem Spaten zwischen der Türöffnung eine Rinne stechen und das Erdkabel darin verlegen. Um das Netz der Tür zu elektrifizieren muss dessen oberes Verbindungskabel mit dem Netz verbunden werden.



Fertig – wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Weidezauntor.

Technische Änderungen vorbehalten!



VOSS GmbH & Co. KG

Ohrstedt-Bhf Nord 5 | 25885 Wester-Ohrstedt | Germany